Продукт	Код	Тип координации защиты 2						Тип координации защиты 1		
		Плавкая вставка			Держатель					
		Код	Наименование	Кол-во	Код	Наименование	Кол-во	Код	Наименование	Кол-во
ACS355		**Тип координации защиты 2**						**Тип координации защиты 1**		
ACS355-01E-02A4-2	ACS35501E02A42	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	1	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	1	262674	Авт. выкл. PL7 1P 10A, тип B, 10кА, 1M	1
ACS355-01E-04A7-2	ACS35501E04A72	170M1559D	Вставка плавкая NH 16A, 690V, размер 000, тип gR	1	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	1	262676	Авт. выкл. PL7 1P 16A, тип B, 10кА, 1M	1
ACS355-01E-06A7-2	ACS35501E06A72	170M1560D	Вставка плавкая NH 20A, 690V, размер 000, тип gR	1	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	1	262676	Авт. выкл. PL7 1P 16A, тип B, 10кА, 1M	1
ACS355-01E-07A5-2	ACS35501E07A52	170M1561D	Вставка плавкая NH 25A, 690V, размер 000, тип gR	1	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	1	262677	Авт. выкл. PL7 1P 20A, тип B, 10кА, 1M	1
ACS355-01E-09A8-2	ACS35501E09A82	170M1562D	Вставка плавкая NH 32A, 690V, размер 000, тип gR	1	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	1	262678	Авт. выкл. PL7 1P 25A, тип B, 10кА, 1M	1
ACS355-03E-01A2-4	ACS35503E01A24	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	165118	Авт. выкл. PL7 3P 3A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-01A9-4	ACS35503E01A94	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	116709	Авт. выкл. PL7 3P 4A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-02A4-4	ACS35503E02A44	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263386	Авт. выкл. PL7 3P 6A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-03A3-4	ACS35503E03A34	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263386	Авт. выкл. PL7 3P 6A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-04A1-4	ACS35503E04A14	170M1559D	Вставка плавкая NH 16A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263387	Авт. выкл. PL7 3P 10A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-05A6-4	ACS35503E05A64	170M1559D	Вставка плавкая NH 16A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263387	Авт. выкл. PL7 3P 10A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-07A3-4	ACS35503E07A34	170M1559D	Вставка плавкая NH 16A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263389	Авт. выкл. PL7 3P 16A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-08A8-4	ACS35503E08A84	170M1560D	Вставка плавкая NH 20A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263389	Авт. выкл. PL7 3P 16A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-12A5-4	ACS35503E12A54	170M1561D	Вставка плавкая NH 25A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263390	Авт. выкл. PL7 3P 20A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-15A6-4	ACS35503E15A64	170M1562D	Вставка плавкая NH 32A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263391	Авт. выкл. PL7 3P 25A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-23A1-4	ACS35503E23A14	170M1564D	Вставка плавкая NH 50A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263392	Авт. выкл. PL7 3P 32A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-31A0-4	ACS35503E31A04	170M1566D	Вставка плавкая NH 80A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263401	Авт. выкл. PL7 3P 63A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-38A0-4	ACS35503E38A04	170M1567D	Вставка плавкая NH 100A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263401	Авт. выкл. PL7 3P 63A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS355-03E-44A0-4	ACS35503E44A04	170M1567D	Вставка плавкая NH 100A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580		**Тип координации защиты 2**						**Тип координации защиты 1**		
ACS580-01-03A4-4	ACS5800103A44	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263386	Авт. выкл. PL7 3P 6A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-04A1-4	ACS5800104A14	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263386	Авт. выкл. PL7 3P 6A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-05A7-4	ACS5800105A74	170M1558D	Вставка плавкая NH 10A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263387	Авт. выкл. PL7 3P 10A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-07A3-4	ACS5800107A34	170M1559D	Вставка плавкая NH 16A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263389	Авт. выкл. PL7 3P 16A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-09A5-4	ACS5800109A54	170M1559D	Вставка плавкая NH 16A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263389	Авт. выкл. PL7 3P 16A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-12A7-4	ACS5800112A74	170M1561D	Вставка плавкая NH 25A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263389	Авт. выкл. PL7 3P 16A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-018A-4	ACS58001018A4	170M1562D	Вставка плавкая NH 32A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263391	Авт. выкл. PL7 3P 25A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-026A-4	ACS58001026A4	170M1563D	Вставка плавкая NH 40A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263392	Авт. выкл. PL7 3P 32A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-033A-4	ACS58001033A4	170M1565D	Вставка плавкая NH 63A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263400	Авт. выкл. PL7 3P 50A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-038A-4	ACS58001039A4	170M1565D	Вставка плавкая NH 63A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263401	Авт. выкл. PL7 3P 63A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-046A-4	ACS58001046A4	170M1566D	Вставка плавкая NH 80A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	263401	Авт. выкл. PL7 3P 63A, тип B, 10кА, 3M	1
ACS580-01-062A-4	ACS58001062A4	170M1567D	Вставка плавкая NH 100A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-073A-4	ACS58001073A4	170M1568D	Вставка плавкая NH 125A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-088A-4	ACS58001088A4	170M1569D	Вставка плавкая NH 160A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-106A-4	ACS58001106A4	170M3815D	Вставка плавкая NH 200A, 690V, размер 1, тип aR	3	SD1-D	Держатель вставки плавкой NH1, 250A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-145A-4	ACS58001145A4	170M3816D	Вставка плавкая NH 250A, 690V, размер 1, тип aR	3	SD1-D	Держатель вставки плавкой NH1, 250A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-169A-4	ACS58001169A4	170M3817D	Вставка плавкая NH 315A, 690V, размер 1, тип aR	3	SD1-D	Держатель вставки плавкой NH1, 250A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-206A-4	ACS58001206A4	170M3818D	Вставка плавкая NH 350A, 690V, размер 1, тип aR	3	SD1-D	Держатель вставки плавкой NH1, 250A	3	1SDA054117R1	Авт. выкл. Tmax T4 320/320A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-246A-4	ACS58001246A4	170M5809D	Вставка плавкая NH 450A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054317R1	Авт. выкл. Tmax T5 400/400A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-293A-4	ACS58001293A4	170M5810D	Вставка плавкая NH 500A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054396R1	Авт. выкл. Tmax T5 630/630A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-363A-4	ACS58001363A4	170M5812D	Вставка плавкая NH 630A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054396R1	Авт. выкл. Tmax T5 630/630A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
ACS580-01-430A-4	ACS58001430A4	170M6811D	Вставка плавкая NH 700A, 690V, размер 3, тип aR	3	SD3-D	Держатель вставки плавкой NH3, 630A	3	1SDA054396R1	Авт. выкл. Tmax T5 630/630A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1