Продукт	Код	Тип координации защиты 2						Тип координации защиты 1		
		Плавкая вставка			Держатель					
		Код	Наименование	Кол-во	Код	Наименование	Кол-во	Код	Наименование	Кол-во
PSR		**Тип координации защиты 2**						**Тип координации защиты 1**		
PSR3-600-70	1SFA896103R7000							1SAM250000R1008	Авт. выкл. MS116-4, Iт.р.=2,5…4А, Рдвиг.=1,5кВт, 50кА	1
PSR6-600-70	1SFA896104R7000							1SAM250000R1010	Авт. выкл. MS116-10.0, Iт.р.=6,3…10А, Рдвиг.=4кВт, 50кА	1
PSR9-600-70	1SFA896105R7000							1SAM250000R1010	Авт. выкл. MS116-10.0, Iт.р.=6,3…10А, Рдвиг.=4кВт, 50кА	1
PSR12-600-70	1SFA896106R7000							1SAM250000R1012	Авт. выкл. MS116-12, Iт.р.=8…12А, Рдвиг.=5,5кВт, 25кА	1
PSR16-600-70	1SFA896107R7000							1SAM250000R1011	Авт. выкл. MS116-16.0, Iт.р.=10…16А, Рдвиг.=7,5кВт, 16кА	1
PSR25-600-70	1SFA896108R7000							1SAM250000R1014	Авт. выкл. MS116-25, Iт.р.=20…25А, Рдвиг.=12,5кВт, 10кА	1
PSR30-600-70	1SFA896109R7000							1SAM250000R1015	Авт. выкл. MS116-32, Iт.р.=25…32А, Рдвиг.=15,5кВт, 10кА	1
PSR37-600-70	1SFA896110R7000							1SAM451000R1015	Авт. выкл. MS165-42, Iт.р.=30…42А, Рдвиг.=22кВт, 25кА	1
PSR45-600-70	1SFA896111R7000							1SAM451000R1016	Авт. выкл. MS165-54, Iт.р.=40…54А, Рдвиг.=22кВт, 25кА	1
PSR60-600-70	1SFA896112R7000							1SAM451000R1017	Авт. выкл. MS165-65, Iт.р.=52…65А, Рдвиг.=30кВт, 25кА	1
PSR72-600-70	1SFA896113R7000							1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSR85-600-70	1SFA896114R7000							1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSR105-600-70	1SFA896115R7000							1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE		**Тип координации защиты 2**						**Тип координации защиты 1**		
PSE18-600-70	1SFA897101R7000	170M1563D	Вставка плавкая NH 40A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067802R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/63A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE25-600-70	1SFA897102R7000	170M1564D	Вставка плавкая NH 50A, 690V, размер 000, тип gR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067802R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/63A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE30-600-70	1SFA897103R7000	170M1566D	Вставка плавкая NH 80A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE37-600-70	1SFA897104R7000	170M1567D	Вставка плавкая NH 100A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE45-600-70	1SFA897105R7000	170M1568D	Вставка плавкая NH 125A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE60-600-70	1SFA897106R7000	170M1569D	Вставка плавкая NH 160A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE72-600-70	1SFA897107R7000	170M1571D	Вставка плавкая NH 250A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE85-600-70	1SFA897108R7000	170M1572D	Вставка плавкая NH 315A, 690V, размер 00, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE105-600-70	1SFA897109R7000	170M3819D	Вставка плавкая NH 400A, 690V, размер 1, тип aR	3	SD1-D	Держатель вставки плавкой NH1, 250A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE142-600-70	1SFA897110R7000	170M5809D	Вставка плавкая NH 450A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE170-600-70	1SFA897111R7000	170M5810D	Вставка плавкая NH 500A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE210-600-70	1SFA897112R7000	170M5812D	Вставка плавкая NH 630A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054117R1	Авт. выкл. Tmax T4 320/320A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE250-600-70	1SFA897113R7000	170M5813D	Вставка плавкая NH 700A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054317R1	Авт. выкл. Tmax T5 400/400A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE300-600-70	1SFA897114R7000	170M6812D	Вставка плавкая NH 800A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054317R1	Авт. выкл. Tmax T5 400/400A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSE370-600-70	1SFA897115R7000	170M6813D	Вставка плавкая NH 900A, 690V, размер 3, тип aR	3	SD3-D	Держатель NH3, 1p, 630A,на DIN-рейку	3	1SDA054396R1	Авт. выкл. Tmax T5 630/630A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX		**Тип координации защиты 2**						**Тип координации защиты 1**		
PSTX30-600-70	1SFA898103R7000	170M1567D	Вставка плавкая NH 100A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX37-600-70	1SFA898104R7000	170M1568D	Вставка плавкая NH 125A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX45-600-70	1SFA898105R7000	170M1569D	Вставка плавкая NH 160A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067803R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/100A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX60-600-70	1SFA898106R7000	170M1569D	Вставка плавкая NH 160A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX72-600-70	1SFA898107R7000	170M1571D	Вставка плавкая NH 250A, 690V, размер 000, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX85-600-70	1SFA898108R7000	170M1572D	Вставка плавкая NH 315A, 690V, размер 00, тип aR	3	SD00-D	Держатель NH00, 1p, 160A,на DIN-рейк	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX105-600-70	1SFA898109R7000	170M3819D	Вставка плавкая NH 400A, 690V, размер 1, тип aR	3	SD1-D	Держатель вставки плавкой NH1, 250A	3	1SDA067804R1	Авт. выкл. Tmax XT2 160/160A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX142-600-70	1SFA898110R7000	170M5810D	Вставка плавкая NH 500A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX170-600-70	1SFA898111R7000	170M5812D	Вставка плавкая NH 630A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA068475R1	Авт. выкл. Tmax XT4 250/250A, 3P, 50кА, Ekip LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн, Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX210-600-70	1SFA898112R7000	170M5812D	Вставка плавкая NH 630A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054117R1	Авт. выкл. Tmax T4 320/320A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX250-600-70	1SFA898113R7000	170M5813D	Вставка плавкая NH 700A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054317R1	Авт. выкл. Tmax T5 400/400A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX300-600-70	1SFA898114R7000	170M6812D	Вставка плавкая NH 800A, 690V, размер 2, тип aR	3	SD2-D	Держатель вставки плавкой NH2, 400A	3	1SDA054317R1	Авт. выкл. Tmax T5 400/400A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX370-600-70	1SFA898115R7000	170M6813D	Вставка плавкая NH 900A, 690V, размер 3, тип aR	3	SD3-D	Держатель вставки плавкой NH3, 630A	3	1SDA054396R1	Авт. выкл. Tmax T5 630/630A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX470-600-70	1SFA898116R7000	170M6813D	Вставка плавкая NH 900A, 690V, размер 3, тип aR	3	SD3-D	Держатель вставки плавкой NH3, 630A	3	1SDA060268R1	Авт. выкл. Tmax T6 800/800A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX570-600-70	1SFA898117R7000	170M6814D	Вставка плавкая NH 1000A, 690V, размер 3, тип aR	3	SD3-D	Держатель вставки плавкой NH3, 630A	3	1SDA060268R1	Авт. выкл. Tmax T6 800/800A 3P 36кА, PR221DS-LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX720-600-70	1SFA898118R7000	170M6016	Вставка плавкая 3/80, 1250A, 690V, размер 3, тип aR	3	170H3004	Держатель предохранителя 80mm, 125	3	1SDA062866R1	Авт. выкл. Tmax T7 1250/1250A 3P 50кА, PR231/P LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX840-600-70	1SFA898119R7000	170M6018	Вставка плавкая 3/80, 1500A, 690V, размер 3, тип aR	3	170H3004	Держатель предохранителя 80mm, 125	3	1SDA062866R1	Авт. выкл. Tmax T7 1250/1250A 3P 50кА, PR231/P LS/I, Iт.р.=0,4...1Iн., Iэ.р.=1...10Iн, селективный	1
PSTX1050-600-70	1SFA898120R7000	170M6020	Вставка плавкая 3/80, 1800A, 690V, размер 3, тип aR	3	170H3004	Держатель предохранителя 80mm, 125	3	1SDA071032R1	Авт. выкл. E2.2N 2000 Ekip Dip LSI, 3P, 66кА, I1=0.4...1xIn, I3=1.5...15In, стацион., заднее HR(VR)-	1
PSTX1250-600-70	1SFA898121R7000	170M6021	Вставка плавкая 3/80, 2000A, 690V, размер 3, тип aR	3	170H3004	Держатель предохранителя 80mm, 125	3	1SDA071032R1	Авт. выкл. E2.2N 2000 Ekip Dip LSI, 3P, 66кА, I1=0.4...1xIn, I3=1.5...15In, стацион., заднее HR(VR)-	1