



Схема подключения приводов силовых аппаратов приведена для моторных приводов Legrand DPX1250 (26123)  
 длительность команды на включение должна быть не менее 4с;  
 длительность команды на отключение должна быть не менее 6с.

Спецификация составлена для схемы 7.3.1.а, для автоматов типа DPX1250 (026123), АВР 3.1

Возможные варианты замены

| № п/п | обозн. на схеме    | Наименование продукции, код, прејскурант |  | Ед. | Кол-во | обозн. на схеме    | Наименование продукции, код, прејскурант |  | Ед. | Кол-во |
|-------|--------------------|--|--|-----|--------|--------------------|--|--|-----|--------|
| 1     | KM1, KM2, KM3      | 860413                                   | Реле R4N-2014-23-5230-WT 7A, 4CO, 230VAC, мех.инд., тест- кнопка               | шт. | 3      | KM1, KM2, KM3      | 860414                                   | Реле R4N-2014-23-5230-WTL 7A, 4CO, 230VAC, мех.инд., тест- кнопка, светодиод   | шт. | 3      |
| 2     |                    | 856050                                   | Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35                                | шт. | 3      |                    | 856050                                   | Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35                                | шт. | 3      |
| 3     |                    | 852701                                   | Фиксатор GZT4-0040 S для реле R2, R2N, R3, R3N, R4, R4N, пластик               | шт. | 3      |                    | 852701                                   | Фиксатор GZT4-0040 S для реле R2, R2N, R3, R3N, R4, R4N, пластик               | шт. | 3      |
| 4     | SF1, SF2, SF3      | 262704                                   | Авт. выкл. PL7 1P 16A, тип C, 10кА, 1М   | шт. | 3      | SF1, SF2, SF3      | 286533                                   | Авт. выкл. PL6 1P 16A, тип C, 6кА, 1М  | шт. | 3      |
| 5     | SF5, SF6, SF7      | 165116                                   | Авт. выкл. PL7 3P 2A, тип B, 10кА, 3М  | шт. | 3      | SF5, SF6, SF7      | 286584                                   | Авт. выключатель PL6 3P 2A, тип B, 6кА, 3М                                     | шт. | 3      |
| 6     | SF4                | 262673                                   | Авт. выкл. PL7 1P 6A, тип B, 10кА, 1М  | шт. | 1      | SF4                | 286518                                   | Авт. выключатель PL6 1P 6A, тип B, 6кА, 1М                                     | шт. | 1      |
| 7     | SA1                | 216374                                   | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 1      | SA1                | 1SCA128975R1001                          | Переключатель ONWS1PBSZ, тип 1-2, 25A, 1н.о./на 1 и 2, IP65, монтаж на дверь   | шт. | 1      |
| 8     |                    | 216376                                   | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 9     |                    | 216378                                   | Блок-контакт 1NC, 4A, Titan M22-K01  | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 10    |                    | 216874                                   | Переключатель 0-I (60о, фиксация) Titan M22-WKV, IP66                          | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 11    |                    | 216392                                   | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 12    | SA2                | 216374                                   | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 1      | SA2                | 1SCA128964R1001                          | Переключатель ONA1PBSZ, тип 0-1, 25A, 1н.о./на 1, IP65, монтаж на дверь        | шт. | 1      |
| 13    |                    | 216376                                   | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 14    |                    | 216874                                   | Переключатель 0-I (60о, фиксация) Titan M22-WKV, IP66                          | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 15    |                    | 216392                                   | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 1      |                    |  |  |     |        |
| 16    | SB1, SB3, SB5, SB7 | 216374                                   | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 4      | SB1, SB3, SB5, SB7 | 216374                                   | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 4      |
| 17    |                    | 216376                                   | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 4      |                    | 216376                                   | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 4      |
| 18    |                    | 216590                                   | Кнопка черная Titan M22-D-S, IP67  | шт. | 4      |                    | 216590                                   | Кнопка черная Titan M22-D-S, IP67  | шт. | 4      |
| 19    |                    | 216392                                   | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 4      |                    | 216392                                   | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 4      |
| 20    | SB2, SB4, SB6, SB8 | 216374                                   | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 4      | SB2, SB4, SB6, SB8 | 216374                                   | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 4      |
| 21    |                    | 216376                                   | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 4      |                    | 216376                                   | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 4      |
| 22    |                    | 216378                                   | Блок-контакт 1NC, 4A, Titan M22-K01  | шт. | 4      |                    | 216378                                   | Блок-контакт 1NC, 4A, Titan M22-K01  | шт. | 4      |
| 23    |                    | 216594                                   | Кнопка красная Titan M22-D-R, IP67   | шт. | 4      |                    | 216594                                   | Кнопка красная Titan M22-D-R, IP67   | шт. | 4      |
| 24    |                    | 216392                                   | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 4      |                    | 216392                                   | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 4      |

|    |                           |                 |  |     |   |                           |                 |   |     |   |
|----|---------------------------|-----------------|--|-----|---|---------------------------|-----------------|---|-----|---|
| 25 | SB9                       | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 1 | SB9                       | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A                    | шт. | 1 |
| 26 |                           | 216378          | Блок-контакт 1NC, 4A, Titan M22-K01  | шт. | 1 |                           | 216378          | Блок-контакт 1NC, 4A, Titan M22-K01   | шт. | 1 |
| 27 |                           | 216590          | Кнопка черная Titan M22-D-S, IP67  | шт. | 1 |                           | 216590          | Кнопка черная Titan M22-D-S, IP67   | шт. | 1 |
| 28 |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 1 |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X  | шт. | 1 |
| 29 | SB10                      | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A | шт. | 1 | SB10                      | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A                    | шт. | 1 |
| 30 |                           | 216376          | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10  | шт. | 1 |                           | 216376          | Блок-контакт 1NO, 4A, Titan M22-K10   | шт. | 1 |
| 31 |                           | 216594          | Кнопка красная Titan M22-D-R, IP67   | шт. | 1 |                           | 216594          | Кнопка красная Titan M22-D-R, IP67  | шт. | 1 |
| 32 |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X   | шт. | 1 |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X  | шт. | 1 |
| 33 | HL1                       | SK22D230VYELLOW | Светосигнальная арматура SK 230VAC, 22мм, IP65, желтая                         | шт. | 1 | HL1                       | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A                    | шт. | 1 |
| 34 |                           |                 |  |     |   |                           | 216774          | Головка желтого светового индикатора Titan M22-L-Y, IP67  | шт. | 1 |
| 35 |                           |                 |  |     |   |                           | 216563          | Блок белого индикатора LED, 85...264VAC Titan M22-LED230-W  | шт. | 1 |
| 36 |                           |                 |  |     |   |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X  | шт. | 1 |
| 37 | HL2, HL3, HL12            | SK22D230VWHITE  | Светосигнальная арматура SK 230VAC, 22мм, IP65, белая                          | шт. | 3 | HL2, HL3, HL12            | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A                    | шт. | 3 |
| 38 |                           |                 |  |     |   |                           | 216771          | Головка белого светового индикатора Titan M22-L-W, IP67   | шт. | 3 |
| 39 |                           |                 |  |     |   |                           | 216563          | Блок белого индикатора LED, 85...264VAC Titan M22-LED230-W  | шт. | 3 |
| 40 |                           |                 |  |     |   |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X  | шт. | 3 |
| 41 | HL4, HL6, HL8, HL10, HL13 | SK22D230VRED    | Светосигнальная арматура SK 230VAC, 22мм, IP65, красная                        | шт. | 5 | HL4, HL6, HL8, HL10, HL13 | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A                    | шт. | 5 |
| 42 |                           |                 |  |     |   |                           | 216772          | Головка красного светового индикатора Titan M22-L-R, IP67   | шт. | 5 |
| 43 |                           |                 |  |     |   |                           | 216564          | Блок красного индикатора LED, 85...264VAC Titan M22-LED230-R                                      | шт. | 5 |
| 44 |                           |                 |  |     |   |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X  | шт. | 5 |
| 45 | HL5, HL7, HL9, HL11       | SK22D230VGREEN  | Светосигнальная арматура SK 230VAC, 22мм, IP65, зеленая                        | шт. | 4 | HL5, HL7, HL9, HL11       | 216374          | Адаптер для крепления задних контактов (до 3шт.) и держателей ламп Titan M22-A                    | шт. | 4 |
| 46 |                           |                 |  |     |   |                           | 216773          | Головка зеленого светового индикатора Titan M22-L-G, IP67   | шт. | 4 |
| 47 |                           |                 |  |     |   |                           | 216565          | Блок зеленого индикатора LED, 85...264VAC Titan M22-LED230-G                                      | шт. | 4 |
| 48 |                           |                 |  |     |   |                           | 216392          | Держатель этикеток Titan M22S-ST-X  | шт. | 4 |
| 49 | KV1, KV2, KV3             | 1SVR730824R9300 | Реле контроля фаз CM-PFS, 2CO, 200...500VAC(L-L), обрыв, чередование, 22.5мм   | шт. | 3 | KV1, KV2, KV3             | 1SVR730794R3300 | Реле контроля фаз CM-PVS.41S, 2CO, 300...500VAC(L-L), 0.1...30s, обрыв, черед., Umin/Umax, 22.5мм | шт. | 3 |
| 50 | KL1, KL2, KL3, KL4, KL5   | 860413          | Реле R4N-2014-23-5230-WT 7A, 4CO, 230VAC, мех.инд., тест- кнопка               | шт. | 5 | KL1, KL2, KL3, KL4, KL5   | 860414          | Реле R4N-2014-23-5230-WTL 7A, 4CO, 230VAC, мех.инд., тест- кнопка, светодиод                      | шт. | 5 |
| 51 |                           | 856050          | Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35                                | шт. | 5 |                           | 856050          | Цоколь GZT4 к реле R4, R4N, T-R4 на рейку DIN35   | шт. | 5 |
| 52 |                           | 852701          | Фиксатор GZT4-0040 S для реле R2, R2N, R3, R3N, R4, R4N, пластик               | шт. | 5 |                           | 852701          | Фиксатор GZT4-0040 S для реле R2, R2N, R3, R3N, R4, R4N, пластик                                  | шт. | 5 |

|                  |                    |        |   |     |   |    |        |   |     |   |
|------------------|--------------------|--------|---|-----|---|----|--------|---|-----|---|
| 53               | A1                 | 274115 | EASY719-AC-RC, EASY719 115/240VAC, 12 цифр.вх., 6 рел.вых., ЖКИ, таймер | шт. | 1 | A1 | 104583 | EASY719-AC-RC10, EASY719 115/240VAC, 12 цифр.вх., 6 рел.вых., ЖКИ, таймер, русифиц. | шт. | 1 |
| 54               | A2                 | 232186 | EASY202-RE, EASY202 модуль расширения выходов, 2 рел. вых.              | шт. | 1 | A2 | 232186 | EASY202-RE, EASY202 модуль расширения выходов, 2 рел. вых.                          | шт. | 1 |
| Силовые автоматы |                    |        |   |     |   |    |        |   |     |   |
| 55               |                    |        | надо выбрать автомат  | шт. | 4 |    |        |   |     |   |
| 56               | QF1, QF2, QF3, QF4 | 026123 | Моторный привод для DPX 1250, 230VAC/DC                                 | шт. | 4 |    |        |   |     |   |
| 57               |                    | 026160 | Доп. контакт (1 перекл.) 3А, 240В для DPX 125-1600                      | шт. | 8 |    |        |   |     |   |

Исполнитель Бурлак Александр Иванович  
тел. 262-54-30 (МТС)  
465-04-49 (VELCOM)  
281-19-99 (г. Минск)